

Gigaset A180

Ryzí komunikace

- Podsvícený grafický displej
- Doba hovoru až 18 h, pohotovost až 200 h
- Telefonní seznam až na 50 kontaktů
- Snadno ovladatelná klávesnice



Kvalita audia

- Hlasitost vyzváněcích tónů nastavitelná (5 úrovní)
- Výstup melodie vyzvánění na sluchátku
- Výstražný tón pro potvrzení kláves a nízký stav nabití baterie
- Režim echo pro lepší akustický výkon za routerem
- Kompatibilita s naslouchadly

Telefonní seznam a funkce vytáčení

- Telefonní seznam až na 50 jmen a čísel
- Příprava hovoru (zadání čísla před samotným vytáčením) s možností opravy
- Opětovné vytáčení posledních 10 čísel
- Programovatelné klávesy rychlé volby (2–9)
- Proces vytáčení: tónová volba (DTMF), pulzní volba (DP)
- Klávesa vytáčení (programovatelná doba flash)

Displej

- Podsvícený grafický displej, 1,5", 34 x 22 mm, 1 řádek se 14 znaky + 1 řádek pro ikony + 1 řádek pro funkční klávesy
- Podsvícení displeje: jantarově
- V režimu pohotovosti:
 - zobrazení data a času
 - zobrazení stavu nabití baterie
 - funkční klávesy pro rychlou volbu funkcí
 - symbol budíku, je-li nastaven čas buzení
 - počet přihlášených sluchátek
- Během hovoru: zobrazení doby trvání hovoru

Zobrazení a signalizace hovorů

- Zobrazení hovoru s telefonním číslem nebo jménem (CLIP/CNIP)
- Pro příchozí a zmeškané hovory
- Nastavitelné vyzváněcí melodie
 - 10 melodií na sluchátku
 - 5 úrovní hlasitosti + VYPNUTO + crescendo
- Individuální vyzváněcí tóny pro externí/interní hovory

Zobrazení zmeškaných hovorů/seznamu volajících

- Zmeškané hovory se zobrazují na displeji
- Seznam posledních 25 hovorů s telefonním číslem / jménem a časem
- Přímé vytáčení ze seznamu zmeškaných hovorů přes tlačítko Odeslat

Klávesnice

- 12 numerických kláves plus 5 funkčních kláves
- 2směrná navigační klávesa
- Zámek klávesnice – zapnuto/vypnuto přes klávesu #
- Vyzváněcí tón – zapnuto/vypnuto přes klávesu *
- Funkce flash (R) – dlouze stisknout klávesu 0

Menu

- Pohodlná navigace v menu v různých jazycích (D, GB, F, I, E, P, TR atd.)
- Snadné ovládání pomocí textového menu a funkčních kláves

Gigaset
Wherever you go.

Další funkce

- Plug-and-play – velmi snadná instalace: vybalte, zapojte a volejte (sluchátko je registrováno ex works)
- Funkce budíku s nastavitelnou melodií
- Funkce data a času, telefonní seznam, seznam volajících a nastavení jsou uloženy pro případ výpadku energie

Funkce při používání více sluchátek

- Bezplatné interní hovory
- 2 hovory zároveň (1 externí a 1 interní mezi 2 sluchátky)
- Přenos telefonního seznamu mezi různými sluchátky Gigaset
- Interní hovor na všechna nebo vybraná sluchátka
- Přesměrování hovoru na jiné sluchátko s funkcí vytáčení/zpětného volání
- 3stranná konference (1 externí a 2 interní účastníci)
- Simultánní vyzvánění všech sluchátek u externích hovorů

ECO DECT

- Automatické snížení vysílacího výkonu v závislosti na vzdálenosti mezi sluchátkem a základnou
- Bez radiace v pohotovostním režimu, i při použití více sluchátek, podporují-li všechna přihlášená sluchátka ECO DECT

Technické údaje

Konfigurace	○ Připojení 1 externí linky (a/b) ○ Omezená možnost rozšíření (více informací také na www.gigaset.com/compatibility)
Rozhraní	a/b (analog)

Implementace	Hlavní přípojka (PSTN) / telekomunikační systém (PBX)	
Standardy	DECT	
Sluchátko	○ Pohotovost: až 200 hodin ○ Doba hovoru: až 18 hodin ○ Baterie: 2 x AAA (NiMH), dobíjecí ○ Dosah - uvnitř: až 50 m - venku: až 300 m ○ Rozměry: 159 x 48 x 30 mm (V x Š x H) ○ Hmotnost: 108 g (včetně baterií)	
Základna	○ Napájení: 230 V plug-in napájecí adaptér ○ Rozměry: 89 x 89 x 43 mm (V x Š x H) ○ Hmotnost: 63 g	
Nabíječka (pouze pro Duo a Trio)	○ Napájení: 230 V plug-in napájecí adaptér ○ Rozměry: 75 x 69 x 43 mm (V x Š x H) ○ Hmotnost: 34 g	Nabíječku lze připevnit na stěnu
Obsah dodání	○ 1 základna Gigaset A180 ○ 1 sluchátko Gigaset A180H ○ 1 plug-in napájecí adaptér, základna ○ 1 telefonní kabel ○ 2 AAA dobíjecí baterie (NiMH) ○ 1 kryt prostoru pro baterie ○ 1 uživatelská příručka	
Barva přístroje	○ černá ○ bílá	
Verze datasheetu	18.09.2020	